



Reglas para el Firewall

Para el correcto funcionamiento del servicio **net2phone** Central Virtual es necesario que se realicen los siguientes ajustes en el ámbito de red local y/o en conexiones a través de VPNs

Realizar una apertura de las IPs, dominios y puertos detallados debajo en todos los equipos como enrutadores y modem provistos por sus ISP.

IPs para señalización y media:

- 200.115.186.211
- 18.228.65.166
- 207.202.17.111

Dominios:

- proxyarg.net2phoneoffice.com (200.115.186.211)
- portalarg.net2phoneoffice.com:80 (206.20.202.67 puerto 80)
- proxyarg2.net2phoneoffice.com (18.228.65.166)
- portalarg2.net2phoneoffice.com:80 (45.60.37.37 puerto 80)
- proxyarg3.net2phoneoffice.com (207.202.17.111)
- portalarg3.net2phoneoffice.com:80 (66.22.76.100 puerto 80)
- prov.net2phone.com

Puertos:

Puerto	Protocolo	Servicio
53	UDP	DNS
69	UDP	TFTP
5050	UDP	SIP
5060	UDP	SIP
5061	UDP	SIP
6070	UDP	SIP
6071	UDP	SIP
123	UDP	NTP
10000-24000	UDP	RPT
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS

* SIP ALG (o SIP Helper) debe estar inactivo en su Router o Firewall

TIP: Consulte la documentación oficial del fabricante para saber exactamente cómo implementar las normas en su dispositivo de seguridad particular.

Net2phone también recomienda permitir el tráfico de las IPs de los siguientes proveedores de equipamiento.



GAPS/GCMS

- 52.221.130.73 /32
- 35.161.51.90 /32
- 3.71.171.8 /32
- 54.185.115.131 /32
- 144.202.94.88 /32
- 217.69.12.50 /32
- 137.220.35.215 /32

Para más información por favor visitar: documentation.grandstream.com



ZTP (Poly Provisioning) & PDMS (Poly Device Management Services)

- 18.235.37.112 /32
- 3.219.214.168 /32
- 13.52.69.0 /32
- 13.56.185.145 /32
- 13.57.121.193 /32
- 54.241.91.173 /32
- 54.241.160.4 /32
- 54.241.163.234 /32
- 54.67.107.54 /32
- 54.67.113.163 /32
- 54.219.101.213 /32
- 52.52.249.241 /32
- 52.53.96.55 /32
- 52.9.223.41 /32
- 52.9.225.203 /32

Para más información por favor visitar: docs.poly.com



YMCS & RPS (Yealink Provisioning)

- 20.85.145.227 /32
- 20.88.189.229 /32
- 20.19.104.34 /32
- 20.85.145.227 /32
- 20.85.145.227 /32
- 20.242.144.0 /32
- 20.242.144.1 /32
- 52.71.103.102 /32
- 20.19.8.96 /28
- 20.19.8.224 /28
- 20.74.93.64 /28
- 20.19.8.48 /28
- 20.74.88.160 /31
- 20.74.88.194 /31
- 20.199.107.91 /32
- 20.19.104.34 /32

Para más información por favor visitar: support.yealink.com